



Пульт «2 в 1 для BFT». Замена оригинала + Копировщик!

Пульт «2 в 1 для BFT» может:

1. Заменить оригинальный пульт (**BFT Mitto 2**). Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт.
2. Скопировать код кнопки с уже добавленного в приёмник пульта серии **BFT Mitto**. При этом исходным пультом можно будет продолжать пользоваться. Копия и исходный пульт не будут мешать друг другу.

Краткое описание кнопок:

Кнопки А и В – работают как оригинальный пульт.

Кнопки С и D – копировщик с пульта BFT.

***Примечание:** Данный пульт тестировался и гарантированно работает с популярным в России приёмником «BFTCLONIX 2E/128». Данный пульт может не работать с некоторыми другими приёмниками BFT.*

Функция «замена оригинала» (кнопки А и В):

Кнопки А и В работают так же как на оригинальном двухкнопочном пульте BFT. Используйте инструкцию от приёмника, чтобы добавить пульт в систему. Обычно это делается так (при наличии физического доступа): в приёмнике нажмите кнопку CH1 или CH2 (световой индикатор приёмника будет медленно моргать), затем на пульте нажмите на 2 секунды **одновременно** кнопки А+В (световой индикатор приёмника загорится), затем отпустите кнопки на пульте и нажмите на 2 секунды кнопку А или В (ту из них, которую хотите сейчас запрограммировать), световой индикатор приёмника несколько раз моргнёт и погаснет.

Если нет физического доступа к приёмнику – можно воспользоваться функцией дистанционного программирования с уже действующего пульта (если эта функция не заблокирована в приёмнике): на действующем пульте нажмите **одновременно** первые две кнопки (или для устаревших пультов овальной формы - нажмите через отверстие в пульте иголкой скрытую кнопку), затем на действующем пульте нажмите работающую сейчас кнопку (функцию которой нужно будет повторить на новом пульте), затем на новом пульте нажмите на 2 секунды **одновременно** кнопки А+В, затем отпустите их и нажмите на 2 секунды кнопку А или В (ту из них, которую хотите сейчас запрограммировать). Далее с помощью только что запрограммированного пульта «2 в 1 для BFT» описанными выше сочетаниями кнопок можно дистанционно добавить в приёмник новые пульты.

Функция «копировщик с пульта BFT» (кнопки С и D):

1. Нажмите **и удерживайте** кнопку С или D (ту из них, на которую хотите выполнить копирование).
2. Если ранее на выбранную кнопку **было** выполнено копирование – световой индикатор интенсивно поморгает в течение 2-х секунд (пульт воспроизведет радио-код), затем световой индикатор погаснет на 3 секунды, затем будет краткая вспышка и пульт перейдёт в режим копирования. Если ранее на выбранную кнопку **не было** выполнено копирование (или после сброса копировщика) - световой индикатор сразу кратко моргнёт и пульт перейдёт в режим копирования.
3. Приложите вплотную (корпус к корпусу) исходный пульт и нажмите на нём нужную кнопку (которую копируете).
4. Длинная вспышка светового индикатора на 2 секунды означает успешное копирование кода кнопки.
5. Если функция дистанционного программирования в приёмнике не заблокирована – пульт будет работать (при этом для такой копии будет занята ячейка памяти в приёмнике).

Примечания к копированию:

1. Копирование производится по технологии «с пульта на пульт» и может производиться вне зоны действия приёмника.
2. Исходным пультом можно продолжать пользоваться! Копия и исходный пульт не будут мешать друг другу.
3. Алгоритм копирования кода производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза. Признак правильного копирования – если световой индикатор в конце копирования загорится на 2 секунды.
4. Функция «копировщик» не будет работать, если в приёмнике заблокирована функция дистанционного копирования/программирования (для приёмника «BFT CLONIX 2E/128»: если микропереключатель DIP1 в позиции OFF, т.е. вниз). Фактически при установке оборудования в большинстве случаев эта функция разрешена (микропереключатель DIP1 в позиции ON, т.е. вверх).
5. Функция «копировщик» не будет работать, если в приёмнике закончилась свободная память для записи пульта.

Сброс копировщика:

Для стирания скопированных кодов с обеих кнопок С и D - **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А+В+D. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет, что обозначает успешный сброс.