



Пульт для ворот и шлагбаумов SIM-SIM От компании МЕГАПУЛЬТ.РФ

В данную модель пульта можно скопировать пульты частотой **280-868 mHz** со статическим и динамическим кодом.

4 Канала, на каждый можно скопировать пульты от разных производителей. К примеру, на пульт можно записать DoorHan, CAME, NICE, HORMANN, на каждой кнопке будут разные пульты. Может копировать более 100 разных пультов производителей.

APRIMATIC, ATA, BENINCÀ, BFT, CAME, CARDINS, LIFTMASTER, DITEC, DOORHAN, FAAC, FADINI, GIBIDI, HORMANN, KEY, KING, LIFE, MHOUSE, MARATEC, MERLIN, MERLIN, MHOUSE, NICE, SOMFY, SOMMER

программирование пульта

1. На пульте **SIM-SIM** нажмите и удерживайте кнопку 1, затем, не отпуская кнопку 1, нажмите 4 раза на кнопку 2. Красный светодиод начнет моргать 1 раз в 2 секунды.
2. Поднесите копируемый пульт к пульту **SIM-SIM** на расстояние 2-3 см.
3. На копируемом пульте нажмите копируемую кнопку и держите, пока на пульте дубликаторе не загорится светодиод.
4. Нажмите на кнопку пульта **SIM-SIM**, на которую хотите скопировать код. Программирование завершено.

[Ссылка на видео по программированию](#)