



Пульт для ворот и шлагбаумов APOLLO D4 От компании МЕГАПУЛЬТ.РФ

В данную модель пульта можно скопировать пульты частотой **433 mHz** со статическим и динамическим кодом.

- | | |
|-------------|--------------|
| - Doorhan | - GBD |
| - NICE Flor | - Nice-Smilo |
| - CAME | - ECA |
| - BENINCA | - MotorLine |
| - HORMANE | - DEA |
| - EcoStar | - PECCinin |
| - V2 | - Centurion |
| - FAAC | - FADINI |
| - KEY | - An-Motors |
| - GGRA1 | AT-4 |

Для очистки памяти

1. Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2, Светодиод должен моргнуть 3 раза.
2. Отпустите кнопку 2 (Кнопка 1 остается нажатой), нажмите кнопку 2 медленно 3 раза, Светодиод быстро моргнет.
3. Отпустите обе кнопки.
Память пульта очищена.

Копирование фиксированного кода.

Нажмите кнопку 1 на оригинальном пульте, затем нажмите кнопку 1 на пульте дубликаторе пока Светодиод не моргнет.

Повторите это действие для каждой кнопки.

Копирование плавающего кода.

Нажмите кнопку 1 на оригинальном пульте, затем нажмите кнопку 1 на пульте дубликаторе пока Светодиод не моргнет.

Все остальные кнопки программируются автоматически.

Пропишите скопированный пульт в приемник стандартными средствами.